

## Access 3400



### Informations supplémentaires

<b>Puissance max. (230 V Mono) (kW):</b>	2,7
<b>Puissance max. <math>\cos\phi = 0,8</math> (230V Mono) (kVA):</b>	3,3
<b>Puissance assignée ou continue (COP) (kW):</b>	1,7
<b>Intensité nominale assignée (A):</b>	11,74
<b>Puissance Sonore CEE (LwA):</b>	96
<b>Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):</b>	71
<b>Tension Nominale de l'alternateur:</b>	230 V - Monophasé
<b>Type de l'alternateur:</b>	Sans bague ni balais, 2 pôles
<b>Régulation de tension:</b>	Condensateur
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Carburant:</b>	Essence sans plomb 95
<b>Capacité du réservoir (L):</b>	3,6
<b>Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):</b>	03:40
<b>Démarrage:</b>	Lanceur à retour automatique
<b>Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko:</b>	2
<b>Protection:</b>	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
<b>Sécurité manque d'huile électronique:</b>	de série
<b>Dimensions LxIxH (mm):</b>	600 x 470 x 415
<b>Dimensions emballage LxIxH (mm):</b>	615 x 485 x 445
<b>Poids net à sec (kg):</b>	37
<b>Poids brut emballé (kg):</b>	38
<b>Kit brouette en option:</b>	MonoBras 1/180 (W10-54500-17)